

アクセサリ

sBOX-BNC



sBOX-BNC

■ アナログ入出力用 14ch BNC 端子台 (入力6ch、出力8ch)

特徴

s-BOX及びs-BOX64のアナログ入出力用に設計されたBNC端子台ユニットです。
入力6chと出力8chすべてを接続できるコンパクト設計になっています。

仕様

| | |
|--------|---|
| 入出力点数 | 入力6ch、出力8ch |
| 入出力仕様 | BNC コネクタ×14 及び ヒロセ電機社製D-SUB 37pin コネクタ(SDCB37P)×1 |
| 使用温度範囲 | 0 ~ 50 |
| 使用湿度範囲 | 90%RH 以下 結露なきこと |
| 適合機種 | s-BOX、s-BOX64 |
| 適合ケーブル | sBOX-AIO |
| サイズ | 220(W)×113.5(D)×60(H)mm |
| 重量 | 630g |


ピンアサイン表

| D-SUB ピンNO | 信号名 |
|---------------|-----------|
| 1 | DA_CH1(+) |
| 2 | DA_CH1(-) |
| 3 | DA_CH2(+) |
| 4 | DA_CH2(-) |
| 5 | DA_CH3(+) |
| 6 | DA_CH3(-) |
| 7 | DA_CH4(+) |
| 8 | DA_CH4(-) |
| 9 | DA_CH5(+) |
| 10 | DA_CH5(-) |
| 11 | DA_CH6(+) |
| 12 | DA_CH6(-) |
| 13 | DA_CH7(+) |

| D-SUB ピンNO | 信号名 |
|---------------|-----------|
| 14 | DA_CH7(-) |
| 15 | DA_CH8(+) |
| 16 | DA_CH8(-) |
| 17 | N.C. |
| 18 | N.C. |
| 19 | N.C. |
| 20 | AD_CH1(+) |
| 21 | AD_CH1(-) |
| 22 | AD_CH2(+) |
| 23 | AD_CH2(-) |
| 24 | AD_CH3(+) |
| 25 | AD_CH3(-) |
| 26 | AD_CH4(+) |

| D-SUB ピンNO | 信号名 |
|---------------|-----------|
| 27 | AD_CH4(-) |
| 28 | AD_CH5(+) |
| 29 | AD_CH5(-) |
| 30 | AD_CH6(+) |
| 31 | AD_CH6(-) |
| 32 | N.C. |
| 33 | N.C. |
| 34 | N.C. |
| 35 | N.C. |
| 36 | N.C. |
| 37 | N.C. |

【コネクタ図】



外形寸法図

